

# ADVANCE

PARIS



## A12 Classic

High-End Hybrid Vollverstärker

Wahre HiFi-Liebhaber legen Wert auf eine hochwertige Akustik – und auch auf eine gediegene Optik des favorisierten Stereo-Vollverstärkers. Der Advance Paris A12 Classic kann beiden Ansprüchen souverän entsprechen. Dank der selektierten Röhren in der Vorverstärkersektion beeindruckt er durch einen harmonischen, angenehmen und facettenreichen Klang. Aufgrund der Transistor-Endstufen, die an 8 Ohm pro Kanal satte 180 Watt freisetzen, ist das Leistungsvermögen zugleich grandios – eine perfekte Mischung. Dafür, dass stets eine optimale Stromlieferfähigkeit garantiert ist, sorgen äußerst performante Ringkerntransformatoren (doppelte Ausführung) im Geräteinneren.

Der hohe Wiedererkennungswert des Produktes manifestiert sich in den beleuchteten VU-Metern auf der hochglänzenden Gerätefront. Zwischen diesen befindet sich ein Fenster, durch das man die Röhren bei der Arbeit beobachten kann. Ein zweigeteiltes Display und hochwertige, in silberner Ausführung gehaltene Drehregler vervollständigen den gelungenen optischen Auftritt.

HDMI-Eingang sowie HDMI-Ausgang, drei optische und drei koaxiale Digitaleingänge, USB-B und sogar ein digitaler AES/EBU-Eingang: Hier mangelt es an nichts. Auf der analogen Seite finden sich unter anderem gleich drei Paar symmetrische XLR-Eingänge.

Selbstverständlich fehlt, neben weiteren analogen Cinch Ein- und Ausgängen, auch ein dedizierter Phono-Eingang für Vinylliebhaber nicht. Dieser eignet sich für MM- und MC-Tonabnehmer-Systeme. Um aktive Subwoofer einzubinden, wird ein doppelter Subwoofer Pre-Out mitgeliefert. Ein 3,5mm und ein 6,3mm Kopfhörerausgang inklusive hochwertigem Kopfhörerverstärker ergänzen das Sortiment. Optional sind zwei Bluetooth-Dongle verfügbar.



# A12 Classic

## High-End Hybrid Vollverstärker

### SPECIFICATIONS

Ausgangsleistung an 8 $\Omega$	<b>2 X 190 W RMS</b>
Ausgangsleistung an 4 $\Omega$	<b>2 X 280 W RMS</b>
Frequenzgang	<b>10 Hz - 50 kHz</b>
Verzerrung	<b>weniger als 0,007%</b>
Signal / Rauschverhältnis	<b>103 dB</b>
Kanaltrennung	<b>75 dB</b>
Stromanschluss	<b>115V / 230V</b>
Stromverbrauch im Standby	<b>kleiner als 0,5 W</b>
Maximaler Stromverbrauch	<b>600 W</b>
Trafo Leistung	<b>(2x) 300 VA</b>
Trafo Typ	<b>(2x) Toroidal</b>
Analoge Eingänge	<b>(2x) XLR - (5x) RCA (1x) Amp-IN RCA</b>
Digitale Eingänge	<b>(3x) Optical - (3x) Coaxial - (1x) AES/EBU HDMI Audio - HDMI ARC - USB Type B Bluetooth (optional mit X-FTB01 oder 02) Ethernet (RJ45) - Wi-Fi FM / DAB</b>
Analoge Ausgänge	<b>XLR - RCA PRE-out/ RCA REC-Out SUB-Out (2x) RCA</b>
High-Bias	<b>Yes (ON / OFF)</b>
Lautsprecherklemmen	<b>(A-B) Banana / Spider / blanke Kabel</b>
Fernbedienung	<b>ja (IR)</b>
Trigger	<b>(2x) OUT - 12V - Mini-jack Mono</b>
Maße (HxBxT in cm)	<b>43 x 19,5 x 45,5</b>
Kartonmaße (HxBxT in cm)	<b>53 x 28 x 52</b>
Brutto-/Nettogewicht in (kg)	<b>19,9 / 17,9</b>
Produktname	<b>A12 Classic</b>
EAN Code	<b>3760179292367</b>